HomeKit Setup Code

Aqara

# Smart Home Starter Kit
# Quick Start Guide

## Smart Home Starter Kit Quick Start Guide

Thank you for choosing Aqara Smart Home Starter Kit.

Visit **aqara.com** for installation videos or follow the quick start guide below.

Aqara Smart Home Starter Kit is a smart home system with the hub as its control center and it includes a motion sensor, a door and window sensor, a wireless mini switch, a smart plug and a hub. It enables functions, such as, pushing alert notifications, turning on the light automatically when motion is detected at night, and controlling the smart plug remotely with the tap of the wireless switch. Simply set up automations in the app and more interesting scenes can be achieved.



1. Aqara Hub
   It is a bridge that supports Apple HomeKit and a smart home control center.
2. Motion Sensor
   It is a sensor that detects human movement with passive infrared.
3. Door and Window Sensor
   It is a sensor that monitors the status of doors or windows.
4. Wireless Mini Switch
   It is a new type of remote switch with low-power consumption that supports single press, double press, or long press options.
5. Smart Plug
   It schedules appliances to turn on or off and can be controlled remotely.

English

## Quick Setup

1. Download app
Search for "Aqara Home" in the App Store/Google Play, or scan the QR code below to download and install Aqara Home app.
* Aqara accessories can also be connected to Mi Home app.

2. Add Hub
① Connect to power supply, wait for 30 seconds until the yellow indicator light blinks quickly. Make sure your phone is connected to a 2.4GHz Wi-Fi network.
② Please open the Aqara Home app, go to "Accessories" page and tap "+" in the top right corner.
iOS Users: Select "Aqara Hub", Follow on-screen instructions to scan or manually enter the HomeKit Setup Code to add the Hub. It will automatically sync to Apple Home app.
Android Users: Search "Aqara Hub" and follow the instructions to add the Hub.
③ If it fails to connect, press the button on the Hub for 10 seconds until the yellow light blinks quickly to reconnect the Hub.
④ If you still have problems adding the Hub, please go to "Profile" > "Help and Feedback" in the app, or visit www.aqara.com for help.

3. The kit is set up successfully after the Hub is added.
Once the Hub is succesfully added to the app, other accessories in the same kit will be added automatically.
* If you are using a dual band router, please disable the 5GHz Wi-Fi network.

## Aqara Hub




### Indicator Light Description

| Indicator Light Status | Status Description |
|---|---|
| Yellow light blinks quickly | It appears when you connect the Hub for the first time or when you reset the Hub |
| Yellow light blinks slowly | Firmware update |
| Blue light blinks quickly | It appears when Wi-Fi is connecting, the network is disconnected or the Hub reconnects after the plug is re-plugged |
| Purple light blinks slowly | Allow to add accessories |
| Red light blinks quickly | Alarm has been triggered |

## Smart Plug




### Indicator Light Description

| Indicator Light Status | Status Description |
|---|---|
| Blue light blinks quickly | Zigbee network is connecting |
| Blue light keeps on | Zigbee network works properly |
| Red light blinks quickly | Overload and high temperature alarm |
| Red light blinks slowly | Zigbee network is not connected |

## Wireless Mini Switch

## Installation

Effective Range Test: Single press the reset button on the accessory at your desired position. If the Hub makes voice prompts, it indicates that the accessory can communicate effectively with the Hub.

Option 1: Place it directly in the desired position.

Option 2: Remove the protective film, and stick it to the desired position.

## Motion Sensor




## Installation

Effective Range Test: Single press the reset button on the accessory at your desired position. If the Hub makes voice prompts, it indicates that the accessory can communicate effectively with the Hub.

Option 1: Place the Motion Sensor where you need it.

English

Option 2: Remove the protective film (the round sticker is in the box), and stick it to the desired position.

Option 3: Stick the Motion Sensor to the stand, and stick the stand to where you need it.



* Keep the surface clean and dry.

* The recommended installation height is 4 feet to 6 feet 6 inches（1.2 to 2m）. If the installation height is below 1.2 m, the detection area will decrease; if above 2.1 m, the detection area might have blind spots.




Effective Detection Area — Side View

* Note that the lens should be aligned with the detection area when installing, and placed or pasted as close as possible to the edge of a table or cabinet.

Effective Detection Area — Top View

## Door and Window Sensor




## Installation

Effective Range Test: Single press the reset button on the accessory at your desired position. If the Hub makes voice prompts, it indicates that the accessory can communicate effectively with the Hub.

1. Remove the protective film.

Remove the protective film

English

2. During installation, try to align the marker line of the sensor unit and the magnet.

Try to align the marker line

3. Stick to doors or windows (It is recommended to install the sensor unit on the unmovable surface, the magnet on the movable surface, and make sure the installation gap is less than 22 mm when doors or windows are closed).

Installation gap less than 22 mm (0.86 in.)

## Specifications

Aqara Hub
Model: ZHWG11LM
Dimensions: 80x80x41.5mm (3.15x3.15x1.63 in.)
Wireless Protocol: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee
Input: 100-240 V AC, 50Hz/60Hz
Operating Temperature: -10°C ~ +40°C (14°F ~ 104°F)
Operating Humidity: 0 ~ 95% RH, no condensation

Smart Plug
Model: ZNCZ12LM
Dimensions: 67x47x35mm (2.64x1.85x1.38 in.)
Wireless Protocol: Zigbee
Electrical Rating: 1875 W,15 A,100-125V AC, 60Hz
Operating Temperature: -10°C ~ +40°C (14°F ~ 104°F)
Operating Humidity: 0 ~ 95% RH, no condensation

Wireless Mini Switch
Model: WXKG11LM
Dimensions: 45x45x12mm (1.77x1.77x0.47 in.)
Wireless Protocol: Zigbee
Battery: CR2032
Operating Temperature: -10°C ~ +50°C (14°F - 122°F)
Operating Humidity: 0 – 95% RH, no condensation

Motion Sensor
Model: RTCGQ11LM
Dimensions: 30x30x33mm (1.18x1.18x1.30 in.)
Wireless Protocol: Zigbee
Battery: CR2450
Operating Temperature: -10°C ~ +45°C (14°F - 113°F)
Operating Humidity: 0 – 95% RH, no condensation

Door and Window Sensor
Model: MCCGQ11LM
Dimensions: 41x22x11mm (1.61x0.87x0.43 in.)
Wireless Protocol: Zigbee
Battery: CR1632
Operating Temperature: -10°C ~ +50°C (14°F - 122°F)
Operating Humidity: 0 – 95% RH, no condensation

## Legal Notice

1. Controlling this HomeKit-enabled accessory automatically and away from home requires a HomePod, an Apple TV with tvOS 11.0 or later, or an iPad with iOS 11.0 or later set up as a home hub.
2. Communication between iPhone, iPad, or iPod touch and the HomeKit-enabled Aqara Hub is secured by HomeKit technology.
3. Use of the Works with Apple HomeKit badge means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod touch, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

## Notes

* Avoid metal surface to maximize signal strength.
* Keep the surface clean and dry.

Online Customer Service: www.aqara.com/support
Email: support@aqara.com
Manufacturer: Lumi United Technology Co., Ltd.
Address: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

## Guide de démarrage rapide du Smart Home Starter Kit

Merci d'avoir choisi Aqara Smart Home Starter Kit.

Visitez **aqara.com** pour les vidéos d'installation ou suivez le guide de démarrage rapide ci-dessous.

Aqara Smart Home Starter Kit est un système de maison intelligente avec le hub comme centre de contrôle et il comprend un capteur de mouvement, un capteur pour porte et fenêtre, un mini interrupteur sans fil, une prise intelligente et un hub. Il permet d'activer des fonctions telles que l'émission de notifications d'alerte, l'allumage automatique de la lumière lorsque des mouvements sont détectés la nuit et la commande à distance de la prise intelligente à l'aide de l'interrupteur sans fil. Il suffit de configurer des automations dans l'application et des scènes plus intéressantes peuvent être réalisées.

1. Hub Aqara
   C'est un pont compatible avec HomeKit d'Apple et un centre de contrôle pour la maison intelligente.
2. Capteur de mouvement
   C'est un capteur qui détecte des mouvements humains par infrarouges passifs.
3. Capteur pour porte et fenêtre
   C'est un capteur qui surveille le statut d'ouverture de porte ou fenêtre.

Français

## Configuration rapide

1. Téléchargez l'application
Recherchez "Aqara Home" dans l'App Store/Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Aqara Home.
* Nos produits peuvent également être connectés à Mi Home.

2. Ajouter le Hub
① Branchez l'alimentation et attendez 30 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote rapidement. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau WiFi de 2,4 GHz.
② Ouvrez l'application Aqara Home, allez sur la page « Accessoires » et tappez sur « + » dans le coin supérieur droit.
Utilisateurs iOS : Sélectionnez "Aqara Hub". Suivez les instructions à l'écran pour scanner ou entrez manuellement le code de configuration HomeKit pour ajouter le Hub. Il se synchronisera automatiquement avec l'application Apple Home.
Utilisateurs Android : Cherchez « Aqara Hub » et suivez les instructions pour ajouter le Hub.
③ S'il ne parvient pas à se connecter, appuyez sur le bouton du Hub pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote rapidement pour reconnecter le Hub.

4. Mini interrupteur sans fil
C'est un nouveau type d'interrupteur à distance à faible consommation d'énergie qui reconnaît les options pour une seule pression, pression double ou pression longue.
5. Prise intelligente
Elle planifie l'allumage ou l'extinction d'appareils et peut être commandée à distance.

## Configuration rapide

1. Télécharger l'application
Recherchez "Aqara Home" dans l'App Store/Google Play, ou scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer l'application Aqara Home.
* Nos produits peuvent également être connectés à Mi Home.

2. Ajouter le Hub
① Branchez l'alimentation et attendez 30 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote rapidement. Assurez-vous que votre téléphone est connecté à un réseau WiFi de 2,4 GHz.
② Ouvrez l'application Aqara Home, allez sur la page « Accessoires » et tappez sur « + » dans le coin supérieur droit.
Utilisateurs iOS : Sélectionnez "Aqara Hub". Suivez les instructions à l'écran pour scanner ou entrez manuellement le code de configuration HomeKit pour ajouter le Hub. Il se synchronisera automatiquement avec l'application Apple Home.
Utilisateurs Android : Cherchez « Aqara Hub » et suivez les instructions pour ajouter le Hub.
③ S'il ne parvient pas à se connecter, appuyez sur le bouton du Hub pendant 10 secondes jusqu'à ce que le voyant jaune clignote rapidement pour reconnecter le Hub.

Français

④ Si vous rencontrez toujours des problèmes pour ajouter le Hub, allez sur "Profil" > "Aide et Feedback" dans l'application, ou visitez www.aqara.com pour obtenir de l'aide.

3. Le kit est installé avec succès après l'ajout du Hub.
Les connexions du kit sont réglées automatiquement pour se connecter directement au hub et peuvent être utilisées immédiatement.
* Si vous utilisez un routeur bi-bande, veuillez désactiver le réseau Wi-Fi 5GHz.

## Hub Aqara




### Description du voyant indicateur

| Statut du voyant indicateur | Description du statut |
|---|---|
| Le voyant jaune clignotant rapidement | Se présente lorsque le hub est connecté pour la première fois, ou lorsqu'il est réinitialisé |
| Le voyant jaune clignotant lentement | Mise à jour du microprogramme |
| Le voyant bleu clignote rapidement | Se présente quand la WiFi est en cours de connexion, lorsque le réseau est déconnecté ou lorsque le hub se reconnecte après rebranchement de la prise |

| Le voyant violet clignote lentement | Des accessoires peuvent être ajoutés |
|---|---|
| Voyant rouge clignotant rapidement | L'alarme a été déclenchée |

## Prise intelligente




### Description du voyant indicateur

| Statut du voyant indicateur | Description du statut |
|---|---|
| Le voyant bleu clignote rapidement | Réseau Zigbee en cours de connexion |
| Le voyant bleu reste allumé | Le réseau Zigbee fonctionne correctement |
| Le voyant rouge clignotant rapidement | Alarme de surcharge et de surchauffe |
| Le voyant rouge clignotant lentement | Le réseau Zigbee n'est pas connecté |

## Mini interrupteur sans fil

## Installation

Test de portée efficace : Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation de l'accessoire une fois placé à l'endroit souhaité. Si le hub émet des messages vocaux, c'est que l'accessoire peut effectivement communiquer avec le hub.

Option 1 : placez-le directement à l'endroit voulu.



Option 2 : enlevez le film de protection et collez-le à l'endroit voulu.



## Capteur de mouvement

## Installation

Test de portée efficace : Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation de l'accessoire une fois placé à l'endroit souhaité. Si le hub émet des messages vocaux, c'est que l'accessoire peut effectivement communiquer avec le hub.

Option 1 : Placez le capteur de mouvement là où vous en avez besoin.

Option 2 : Enlevez le film de protection (l'autocollant rond se trouve dans la boîte), et collez-le à l'endroit voulu.



Option 3 : Collez le capteur de mouvement sur le support, et collez le support là où vous en avez besoin.



* Gardez la surface propre et sèche.

* La hauteur d'installation recommandée est de 1,2 m à 2,1 m. Si la hauteur est inférieure à 1,2 m, la zone de détection diminue ; si elle dépasse 2,1 m, elle pourrait présenter des angles morts.

Zone de détection effective — Vue latérale

* Notez que l'objectif doit être aligné avec la zone de détection lors de l'installation, et placé ou collé aussi près que possible du bord d'une table ou d'une armoire.




Zone de détection efficace — Vue zénithale

## Capteur pour porte et fenêtre

## Installation

Test de portée efficace : Appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation de l'accessoire une fois placé à l'endroit souhaité. Si le hub émet des messages vocaux, c'est que l'accessoire peut effectivement communiquer avec le hub.

1. Enlevez le film de protection.

2. Lors de l'installation, cherchez à aligner la ligne de marquage du capteur avec l'aimant.

Cherchez à aligner la ligne de marquage

3. Stick to doors or windows (It is recommended to install the sensor unit on the unmovable surface, the magnet on the movable surface, and make sure the installation gap is less than 22 mm when doors or windows are closed).

Écartement inférieur à 22 mm

## Caractéristiques

Hub Aqara
Modèle : ZHWG11LM
Dimensions : 80×80×41,5 mm (3,15×3,15×1,63 in)
Protocole sans fil : Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee
Entrée : 100-240 V AC, 50/60 Hz
Température de fonctionnement : de -10 à +40 °C
Humidité de fonctionnement : de 0 à 95 % HR, non condensation

Prise intelligente
Modèle : ZNCZ12LM
Dimensions : 67×47×35 mm (2,64×1,85×1,38 in)
Protocole sans fil : Zigbee
Puissance électriques nominales : 1875 W, 15 A, 100 à 125 V CA, 60 Hz
Température de fonctionnement : de -10 à +40 °C
Humidité de fonctionnement : de 0 à 95 % HR, non condensation

Mini commutateur sans fil
Modèle : WXKG11LM
Dimensions : 45×45×12 mm (1,77×1,77×047 in)
Protocole sans fil : Zigbee
Pile : CR2032
Température de fonctionnement : de -10 à +50 °C
Humidité de fonctionnement : de 0 à 95 % HR, non condensation

Capteur de mouvement
Modèle : RTCGQ11LM
Dimensions : 30×30×33 mm (1,18×1,18×1,30 in)
Protocole sans fil : Zigbee

Pile : CR2450
Température de fonctionnement : de -10 à +45 °C
Humidité de fonctionnement : de 0 à 95 % HR, non condensation

Capteur pour porte et fenêtre
Modèle : MCCGQ11LM
Dimensions : 41×22×11 mm (1,61×0,87×0,43 in)
Protocole sans fil : Zigbee
Pile : CR1632
Température de fonctionnement : de -10 à +50 °C
Humidité de fonctionnement : de 0 à 95 % HR, non condensation

## Mentions légales

1. La commande de cet accessoire compatible avec HomeKit de manière automatique et à distance de la maison nécessite d'une TV Apple équipé d'un système tvOS 11.0 ou plus récent, ou d'un iPad équipé d'un système iOS 11.0 ou plus récent, ou d'un HomePod configuré comme un Home Hub.
2. La communication entre un iPhone, un iPad ou un iPod touch et le Hub Aqara compatible HomeKit est sécurisée par la technologie HomeKit.
3. Utilisation du logo Works with Apple HomeKit signifie qu'un accessoire électronique a été spécifiquement conçu pour être connecté à un iPod touch, un iPhone ou un iPad, et qu'il est certifié conforme au niveau de performances d'Apple par le développeur. Apple ne se porte pas responsable du fonctionnement de cet appareil, ni de sa conformité aux règlements ni aux normes de sécurité.

## Remarques

* Évitez les surfaces métalliques qui peuvent affaiblir le signal.
* Gardez la surface propre et sèche.

Service clientèle en ligne : www.aqara.com/support
E-mail : support@aqara.com
Fabricant : Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse : 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, Chine.

## Smart Home Starter-Kit Schnellstartanleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Aqara Smart Home Starter-Kit entschieden haben

Installationsvideos finden Sie unter **aqara.com** bzw. verwenden Sie die nachstehende Schnellstartanleitung.

Das Aqara Smart Home Starter-Kit ist ein intelligentes Home-System mit einem Hub als Kontrollzentrum sowie mit einem Bewegungssensor, einem Tür- und Fenstersensor, einem kabellosen Mini-Switch sowie mit einem Smart Plug und einem Hub. Es ermöglicht die Ausführung von Funktionen, wie Push-Alarm-Nachrichten, automatisches Einschalten des Lichts, wenn nachts eine Bewegung erkannt wird sowie die entfernte Steuerung des Smart Plug durch Berühren des Drahtlos-Schalters. Richten Sie einfach die Automatisierungsmöglichkeiten in der App ein, um weitere interessante Szenen zu aktivieren.



1. Aqara Hub
   Eine Brücke, die Apple Home und ein intelligentes Home-Kontrollzentrum unterstützt.
2. Bewegungssensor
   Ein Sensor der mithilfe von passivem Infrarot menschliche Bewegungen erkennt.
3. Tür und Fenstersensor
   Ein Sensor, der den Status von Türen oder Fenstern überwacht.
4. Kabelloser Mini Switch
   Ein neuer Typ eines Remote-Schalters mit geringerem Stromverbrauch und Beteiligung über einfachen, doppelten oder langen Tastendruck.
5. Smart Plug
   Für die Planung des Ein- und Ausschaltens von Geräten und für die entfernte Steuerung.

Deutsch

## Schnelleinrichtung

1. Laden Sie die App herunter
Suchen Sie im App Store/Google Play nach „Aqara Home" oder scannen Sie den QR-Code unten, um die Aqara Home-App herunterzuladen und zu installieren.
* Unsere Produkte können sich auch mit Mi Home verbinden

2. Fügen Sie den Hub hinzu
① Stellen Sie die Verbindung mit der Stromversorgung her, warten Sie 30 Sekunden, bis die gelbe Meldeleuchte schnell blinkt. Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon mit dem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist.
② Öffnen Sie bitte die Aqara Home-App, öffnen Sie dann die Seite „Accessories" (Zubehör) und berühren Sie „+" oben rechts. Wählen Sie nun „Aqara Hub".
iOS-Benutzer: Wählen Sie „Aqara Hub" Befolgen Sie die Anleitungen zum Scannen oder manuellen Hinzufügen des HomeKit Setup Code, um den Hub hinzuzufügen. Er wird automatisch mit der Apple Home-App synchronisiert.
Android-Benutzer: Suchen Sie "Aqara Hub" und befolgen Sie die Anleitungen zum Hinzufügen des Hub.
③ Wenn die Verbindung fehlgeschlagen sollte, halten Sie die Taste am Hub 10 Sekunden gedrückt, bis die gelbe Leuchte schnell blinkt. Verbinden Sie den Hub dann erneut.
④ Wenn Sie weiterhin Probleme haben, den Hub hinzuzufügen, öffnen Sie bitte „Profile" -> „Help und Feedback" (Profil -> Hilfe und Feedback) in der App oder besuchen Sie www.aqara.com.

3. Nachdem der Hub hinzugefügt wurde, ist das Kit erfolgreich eingerichtet. Die Kit-Verbindungen werden automatisch eingerichtet, d. h. für die direkte Verbindung mit dem Hub, und somit kann das Kit sofort verwendet werden.
* Wenn Sie einen Dualband-Router verwenden, deaktivieren Sie bitte das 5-GHz-WLAN-Netzwerk.

## Aqara Hub




### Beschreibung der Meldeleuchte

| Status der Meldeleuchte | Statusbeschreibung |
|---|---|
| Die gelbe Leuchte blinkt schnell | Wird angezeigt, wenn Sie den Hub erstmalig verbinden oder wenn Sie den Hub zurücksetzen. |
| Die gelbe Leuchte blinkt langsam | Firmware-Update |
| Die blaue Leuchte blinkt schnell | Leuchtet, wenn die WLAN-Verbindung hergestellt wird, das Netzwerk getrennt wird oder wenn sich der Hub erneut verbindet, nachdem er wieder eingesteckt wurde. |
| Die violette Leuchte blinkt langsam | Hinzufügen von Zubehör zulassen |

| Die rote Leuchte blinkt schnell | Ein Alarm wurde ausgelöst |
|---|---|

## Smart Plug




### Beschreibung der Meldeleuchte

| Status der Meldeleuchte | Statusbeschreibung |
|---|---|
| Die blaue Leuchte blinkt schnell | Zigbee-Netzwerkverbindung |
| Die blaue Leuchte leuchtet statisch | Das Zigbee-Netzwerk arbeitet fehlerfrei |
| Die rote Leuchte blinkt schnell | Überlast und Hochtemperatur-Alarm |
| Die rote Leuchte blinkt langsam | Keine Zigbee-Netzwerkverbindung |

## Kabelloser Mini Switch




## Installation

Test des Anwendungsbereichs: Die Rücksetz-Taste am Zubehör am gewünschten Ort einmal drücken. Wenn der Hub eine Sprachansage ausgibt, bedeutet dies, dass das Zubehör richtig mit dem Sensor kommuniziert.

Option 1: Direkt am gewünschten Ort aufstellen.



Option 2: Die Schutzfolie ablösen und am gewünschten Ort ankleben.

## Bewegungssensor

## Installation

Test des Anwendungsbereichs: Die Rücksetz-Taste am Zubehör am gewünschten Ort einmal drücken. Wenn der Hub eine Sprachansage ausgibt, bedeutet dies, dass das Zubehör richtig mit dem Sensor kommuniziert.

Option 1: Den Bewegungssensor am gewünschten Ort platzieren.



Option 2: Die Schutzfolie ablösen und am gewünschten Ort ankleben (der runde Sticker befindet sich in der Verpackung).



Option 3: Den Bewegungssensor an den Ständer kleben und dann den Ständer am gewünschten Ort festkleben.

Deutsch



* Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

* Die empfohlene Installationshöhe beträgt 1,2 bis 2,1 Meter. Bei Installationshöhen über 1,2 m verringert sich der Erkennungsbereich, und über 2,1 m weist der Erkennungsbereich ggf. blinde Flecken auf.




Effektiver Erkennungsbereich — Seitenansicht

* Beachten Sie, dass das Objekt entsprechend des Erkennungsbereichs ausgerichtet sein muss, während es installiert wird und platzieren oder kleben Sie sie möglichst nahe an der Kante eines Tischs oder Schranks fest.




Effektiver Erkennungsbereich — Draufsicht

## Tür und Fenstersensor




## Installation

Test des Anwendungsbereichs: Die Rücksetz-Taste am Zubehör am gewünschten Ort einmal drücken. Wenn der Hub eine Sprachansage ausgibt, bedeutet dies, dass das Zubehör richtig mit dem Sensor kommuniziert.

1. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Entfernen Sie die Schutzfolie

2. Versuchen Sie die Markierungslinie der Sensoreinheit und den Magnet während der Installation aneinander auszurichten.



Richten Sie die Markierungslinien aneinander aus

3. Kleben Sie die Einheit an Türen oder Fenstern fest (es wird empfohlen, die Sensoreinheit auf einer nicht beweglichen und den Magnet auf einer beweglichen Oberfläche zu befestigen. Der Installationsspalt muss bei geschlossenen Fenstern und Türen 22 mm betragen).



Écartement inférieur à 22 mm

## Technische Daten

Aqara Hub
Modell: ZHWG11LM
Abmessungen: 80 x 80 x 41,5 mm
Funkprotokoll: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4GHz, ZigBee
Eingang: 100-240 V AC, 50Hz/60Hz
Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 95% rel.F., keine Kondensation

Smart Plug
Modell: ZNCZ12LM
Abmessungen: 67×47×35 mm
Funkprotokoll: Zigbee
Elektrische Leistung: 1875 W,15 A,100-125V AC, 60Hz
Betriebstemperatur: -10°C ~ +40°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 95% rel.F., keine Kondensation

Kabelloser Mini Switch
Modell: WXKG11LM
Abmessungen: 45×45×12 mm
Funkprotokoll: Zigbee
Batterie: CR2032
Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 95% rel.F., keine Kondensation

Bewegungssensor
Modell: RTCGQ11LM
Abmessungen: 30×30×33 mm

Funkprotokoll: Zigbee
Batterie: CR2450
Betriebstemperatur: -10°C ~ +45°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 95% rel.F., keine Kondensation

Tür und Fenstersensor
Modell: MCCGQ11LM
Abmessungen: 41×22×11 mm
Funkprotokoll: Zigbee
Betriebstemperatur: -10°C ~ +50°C
Betriebsfeuchtigkeit: 0 – 95% rel.F., keine Kondensation

## Rechtlicher Hinweis

1. Für die automatische und entfernte Steuerung der mit HomeKit aktivierten Geräte benötigen Sie einen Apple TV mit tvOS 11.0 oder später oder ein iPad mit iOS 10.3 oder später für die Einrichtung als Home-Hub.
2. Die Kommunikation zwischen iPhone, iPad oder iPod touch und dem mit HomeKit aktivierten Aqara Hub wird durch die HomeKit-Technologie gewährleistet.
3. Die Verwendung des Apple HomeKit-Logos bedeutet, dass ein elektronisches Gerät insbesondere für die Verbindung mit iPod touch, iPhone bzw. iPad hergestellt wurde, und dass von dem Entwickler hinsichtlich der Übereinstimmung mit den Apple Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple übernimmt keine Haftung für die Betriebsfähigkeit dieses Geräts oder die Einhaltung der Sicherheits- oder gesetzlichen Vorschriften.

## Hinweise:

* Für das Erreichen der maximalen Signalstärke sind Metalloflächen zu vermeiden.
* Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.

Online-Kundendienst www.aqara.com/support
E-Mail: support@aqara.com
Hersteller: Lumi United Technology Co., Ltd.
Adresse: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

## Guía rápida de Smart Home Starter Kit

Gracias por elegir Aqara Smart Home Starter Kit

Visite **aqara.com** para consultar vídeos de instalación o seguir la guía rápida a continuación.

Aqara Smart Home Starter Kit es un sistema de domótica que incluye un sensor de movimiento, un sensor de puertas y ventanas, un mini switch inalámbrico, un enchufe inteligente y un hub, que se utiliza como centro de control. Permite funciones como el envío de notificaciones de alerta, encender las luces automáticamente cuando se detecta movimiento por la noche o controlar el enchufe inteligente mediante la pulsación del switch inalámbrico. Simplemente configure las automatizaciones en la aplicación para lograr distintos escenarios.



1. Hub Aqara
   Se trata de un puente que admite Apple HomeKit y un centro de control domótico.
2. Sensor de movimiento
   Se trata de un sensor que detecta movimiento humano con infrarrojos pasivos.
3. Sensor de puertas y ventanas
   Se trata de un sensor que controla el estado de puertas y ventanas.
4. Mini switch inalámbrico
   Se trata de un nuevo tipo de interruptor remoto de bajo consumo que admite las opciones de pulsación simple, pulsación doble o pulsación larga.
5. Enchufe inteligente
   Programa los dispositivos para que se enciendan o apaguen y se puedan controlar de forma remota.

Español

## Configuración rápida

1. Descargue la aplicación
Busque «Aqara Home» en App Store/Google Play o escanee el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación Aqara Home.
* Nuestros productos también se pueden conectar a Mi Home.



2. Agregar el hub
① Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere 30 segundos hasta que la luz indicadora amarilla parpadee rápido. Asegúrese de que el teléfono esté conectado a una red Wi-Fi de 2,4 GHz.
② Abra la aplicación Aqara Home, vaya a la página «Accesorios» (Accesorios) y pulse «+» en la parte superior derecha.
Usuarios de iOS: seleccione «Hub Aqara». Siga las instrucciones en la pantalla para escanear o introducir manualmente el Código de configuración de HomeKit para agregar el hub. Se sincronizará automáticam